

číslo položky	Ø	výška H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)
KPNL 15_XX	15	5	1,00	0,00160
KPNL 25_XX	25	5	0,80	0,00333



popis výrobku:

Kovová podložka slúži na uchytenie elektroinštalačných líšt k stene/stropu.

Kovové podložky je nutné nastreľovať plynovou nastreľovačkou klinec K-PULSA_PO.

Líšty upevňujte nastreľovačkou výhradne do otvorov umiestnených na dne líšty.

Vhodné na nastreľovanie líšt z PVC a HF materiálu.

Vďaka svojej konštrukcii sa jednoducho upevní do nastreľovacieho otvoru plynovej nastreľovačky klinec a to umožňuje inštaláciu jednou rukou.

KPNL 15_XX - vhodné pre líšty:

LE 60, LE 80, LE 100, LO 50, LV 40x15, LV 24x22, EKE 60x60, EKE 100x60, EKE 140x60, EKD 80x40, EKD 100x40, EKD 120x40, LH 60x40, LHD 40x20, LHD 40x40, LHD 25x15, LHD 25x20, LHD 32x15

KPNL 25_XX - vhodné pre líšty:

LE 80, LV 40x15, EKD 80x40, EKD 120x40, LHD 40x20, LHD 40x40

povrchová úprava: pozink

predajné množstvo: á 200 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



**UPOZORNENIE****Nebezpečenstvo úrazu pri nesprávnej inštalácii**

Pri použití podložky s nastreľovačkou vždy dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu náradia. Nesprávne umiestnenie alebo použitie podložky môže viesť k nepevnej montáži a následnému uvoľneniu upevňovaného prvku.

Nebezpečenstvo poranenia rúk

Pri manipulácii s podložkou a upevňovacími prvkami dbajte na správne uchopenie a vyvarujte sa priameho kontaktu rúk v mieste nastrelenia.

Nebezpečenstvo zranenia odletujúcimi časticami

Pri manipulácii s podložkou a upevňovacími prvkami dbajte na správne uchopenie a vyvarujte sa priameho kontaktu rúk v mieste nastrelenia.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



nastreľovacia podložka