DÁTOVÝ LIST

EPS 3 - ekvipotenciálna svorkovnica

www.kopos.sk



popis výrobku: slúži k hlavnému pospájania podľa ČSN 1-35 2000-4-41
vyrovnanie potenciálu
využitie len pre vyrovnanie nulového potenciálu, nemožno použiť ako fázovú prípojku a podobne
použiteľná do krabice KO 100E
rozmer: 104 x 60 x 40 (104 x 60 x 48 pri vyskrutkovaných skrutkách na maximum)
pre 8 vodičov s prierezom 0,75-10 mm
pre 6 vodičov s prierezom 1,5-16 mm

materiál: PA6

farba: tmavo šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +55°C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

hmotnosť: 135 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2

skladovanie: ČSN 64 0090

EPS 3_XX - 1 ks svorkovnica v kartóne, svorkovnica bez krytu

recyklačné symboly:

7 PA svorkovnica

42-49 OSTATNÉ KOVY skrutky, opasok svorky

21 PAP kartón

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-25/09/2026